

EAS@SHOP

МАГАЗИН СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖ

Телефон: +7(495)786-16-19 e-mail: info@easshop.ru web: easshop.ru

Руководство по установке системы защиты от краж АНТИВОР- D E T E X в магазинах.

Система DUAL82 (или DUAL_D2) - современное оборудование для предотвращения краж в торговле. Она состоит из двух антенн - приемника и передатчика. Система основана на РЧ технологии и обнаруживает все типы бирок и бумажных этикеток, стандарта 8.2МГц. Если в магазине должно быть установлено много систем, то передатчики должны быть синхронизированы. Это означает, что они соединяются кабелем и передатчики устанавливаются в режимы master-slave.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Частота 8.2 МГц +/-7.5 %

Поле обнаружения в зависимости от типа датчика, его размеров и качества.

Тревога оптический сигнал (LCD индикатор)
акустический (пьезо излучатель)

Максимальный ток нагрузки на выход световой сигнализации – 200mA

Источник питания 230V импульсный источник питания
24V +/- 10 % / 1.5A / 3.0A

ПРЕДИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Система использует резонансные частоты. Механические и электрические устройства или металлические объекты вблизи антенн могут иногда давать побочный резонанс или шум, вызывающий сбой системы. По этой причине система должна быть установлена в области, по возможности свободной от этих элементов.

Соблюдение большинства нижеупомянутых предложений и мер поможет обеспечить бесперебойную и эффективную работу противокражной системы.

- 1 Следует избегать соседства электрических кабелей параллельных системе в пределах 1,5 м, а так же вертикальных опор и иных конструкций от пола до потолка.
- 2 Исключить биркованные товары в пределах 1 м. от системы.
- 3 Антенны не должны устанавливаться ближе чем 1 м. от любых электрических устройств (ЛДС, телефоны, компьютеры и т.п.)
- 4 Система должна быть установлена дальше 0,5 м. от дверей. Это уменьшит возможность резонанса, вызванного движением металлических частей двери и систем защиты. Если двери открываются внутрь, дуга двери не должна быть ближе чем 0,3 м от антенны.
- 5 Расстояние между антеннами должно выбираться в соответствии с ЭМ обстановкой в магазине и с типами применяемых бирок или этикеток. Не ставить антенны, очень широко, даже если тестирование дало хороший результат. Имейте в виду, что условия могут через некоторое время измениться. Обязательно устанавливайте ферритовые фильтры на линию питания системы. Таким образом Вы исключите возможные проблемы.

**Заказать установку новых или Б.У. противокражных систем
АНТИВОР вы можете, связавшись с нами по телефону
+7(495)786-16-19 или по e-mail: info@easshop.ru**